

**Tastiera per serie VKD**

Tastiera di controllo PTZ con joystick a 3 assi display LCD, doppio seriale RS485 (PTZ e DVR Dahua)

CARATTERISTICHE TECNICHE

CATEGORIA	Tastiera di controllo
TIPO PULSANTIERA	Meccanica
DISPLAY	LCD da 84x31mm
RETROILLUMINAZIONE	Su display
JOYSTICK	Sì su 3 assi
CONTROLLO ZOOM	Su tastiera o con joystick
PORTE RS485 / RS232	2 RS485 (1 DVR + 1 Speed dome)
PROTOCOLLI	Pelco P e D, Dahua con auto acquisizione
PORTE LAN	-
BAUDRATE (BPS)	9.600, 4.800, 2.400
ALTRE FUNZIONI	Setup speed dome o DVR compatibile, settaggio e richiamo Preset, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern
ALIMENTAZIONE ±10%	12Vdc
MAX ASSORBIMENTO	5W
TEMPERATURA ESERCIZIO	-10 ~ +55°C
DOTAZIONE	Alimentatore
DIMENSIONI / PESO	L320 x H 50 x P 190 / 2 Kg
PZ CONFEZIONE / PESO	1 / 2,5 Kg